

«Светильник аварийный потолочный».



Марка: Pelastus

Модель: PL CL 1.0

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Номинальное рабочее напряжение : AC/220В~240В
- Номинальная рабочая частота : 50~60Гц
- Источник света: E27 ККЛ-13Вт
- Материал корпуса: 0.5мм сталь.
- Материал колпака: пластик
- Аварийный источник света: Светодиоды
- Количество: 4 штуки
- Номинальная мощность светодиодов: 1Вт
- Время зарядки: 24 часа
- Время аварийной работы: 90 минут
- Батарея: 1.2В 800мАч
- Тип аккумулятора: Ni-Cd
- Аварийное время срабатывания : ≤0.25сек
- Размеры: 325x105 мм

Световой поток в условиях чрезвычайной ситуации составляет не менее 70% от его стандартного показателя.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

- Корпус выполнен из 0.5мм стали.
- Используются яркие светодиоды.
- В светильнике предусмотрена защита от перезарядки и функция теста аварийного режима.
- Для режима постоянной работы, в светильнике предусмотрен патрон под лампу E27.
- Экологичный, тихий, долгий, эффективный светильник.

УСТАНОВКА И УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Маркировка подключения и описание индикаторов:
L - фаза, N – ноль, S - переключение режимов, E(G)- земля
- Красный индикатор: горит – зарядка батареи, не горит – батарея заряжена
- Зеленый индикатор: горит – питание от сети 220В; не горит – нет питания от сети 220В
- Желтый индикатор: горит –аварийный режим; не горит –светильник работает в нормальном режиме

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Допускается эксплуатация только в сухом помещении, без влажности.
- Температура окружающей среды $\leq 60^{\circ}\text{C}$

ВНИМАНИЕ

- Отключите от сети светильник при вынимании аккумулятора или светодиода, а так же при их замене.
- Соблюдайте полярность.
- Избегайте от замыкания положительных и отрицательных электродов батареи.
- Данный светильник поддерживает режим постоянного горения. Лампа ККЛ в обычном режиме. В случае перехода на аварийное питание от батареи, источником света служат светодиоды. Индикатор работает только в условиях чрезвычайной ситуации.
- Не оставляйте аппарат в течение двух месяцев без подзарядки, даже если он не используется, так как это может привести к сокращению срока службы батареи.
- Для режима постоянной работы использовать исключительно компактно-люминесцентную лампу с цоколем E27.
- Запрещено устанавливать лампы накаливания любой мощности.

ТИП УСТАНОВКИ

Потолочный